



ELA Verstärker 360W 6-Zonen Regelung mit MP3 Player und UKW Tuner ELA Zentrale



1799,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-404-03600

ELA Zentrale

4-Zonen
MP3 Player
UKW Tuner
240/360W



ELA Zentrale 4-Zonen 240/360W Verstärker mit Player

ELA Zentrale mit UKW Tuner MP3 Player und 6 Zonen Regelung für unterschiedliche Bereiche

Er ist die perfekte All-in-one-Lösung für kleine bis mittlere Beschallungsaufgaben. Ob Hotel, Gastronomie, Handel, Industrie oder Warenhäuser, Werkhalle die Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielfältig. Der integrierte 3-fach MP3-Spieler ermöglicht ein permanentes Musikprogramm ohne weitere Betreuung. Weiterhin ist ein UKW-Tuner mit Stationspeicher integriert. Neben dem MP-/Tuner- Kanal stehen 4 Eingangskanäle mit Schraubklemm-Anschluss und 3x Stereo Cinch Eingang sowie eine Klangregelung (Bässe u. Höhen) für alle Eingangskanäle zur Verfügung. Das Summensignal ist gesondert einstellbar. Diese Komplettzentrale verfügt über ein 6-Zonen-Schalt- und Regelfeld, womit sich mehrere Räume separat zu- oder abschalten lassen, um komfortabel und selektiv bis zu 6 Zonen zu verwalten. Solides Metallgehäuse.

Technische Daten der ELA Audio Zentraleinheit:

- Leistungsaufnahme bis zu 760VA
- Dauerbetriebstauglich: JA 24/7
- Leistung **Endstufe 240 Watt rms max. 360 Watt Musikleistung**
- **6-Lautsprecher-Zonen** schaltbar regelbar
- Individuelle Lautstärkeregelung pro Zone
- Unabhängige Quellenwahl für Zone 1 und Zone 2-6
- 2 x Durchsagegruppen - 6 Prioritätsstufen
- 24V Prioritätsausgang pro Zone
- LED-Anzeige Status und VU Meter
- Frequenzgang: 40.....25.000Hz
- Klangregelung: +/-8dB bei Bass und +/-8dB bei Höhen
- **Ausgänge:**
- **6x ELA-Zonen:** 70V/100V und
- 1x Niederohmigen 4-8-16-Ohm Ausgang alle über Schraubklemmen
- **Eingänge:**
- **7x Eingänge** insgesamt davon
- 4x Eingang Mic/Line (Schraubklemme)
- 3x Eingang ist für zusätzliche Audiogeräte über Cinchbuchsen
- Dieses Eingänge sind auch für Notebook, PC Sound, und weitere externe Geräte angedacht
- 1x Emergency Input mit Levelsteller
- Paging Eingang-1 ist mit RJ45 Buchse ausgelegt für BUS Mikrofone von APART *
- Stromversorgung über Kaltgerätebuchse
- Spannung 230Vac (100-240V 50/60Hz) oder
- 24Vdc über Schraubklemmen z.B. für Notstromakku
- **FM/AM-Tuner UKW-Tuner** mit Display FM87,5...108MHz
- externer Antennenbuchse
- Tuner mit 10 Speichertasten
- Integrierter MP3-Player mit Display und Steuerungstasten, Random, Repeat usw.

- **MP3-Mediaplayer** - USB-Anschluss und Slot für SD/MMC-Karten
- **Integrierter Gong** (Chime)

- Abmessungen: B/H/T 430 x 88 x 356mm

- Gewicht: 15kg

Lieferung inkl. Anleitung und Netzkabel und 19zoll Rack-Montagewinkel anbei

Zusatzinfos zu * Paging Eingang-1

Mikrofoneingang 1 wurde für die Verwendung mit dem MICPAT-6 Durchsagemikrofon optimiert. Dieses selektive 6-Zonen Mikrofon wurde speziell für den Einsatz mit dem MA247 entwickelt. Als Hauptmikrofon lassen sich bis zu fünf dieser Mikrofone an diesem Eingang parallel betreiben. Soll bei Durchsagen in eine oder mehrere Zonen mit dem MICPAT-6 die Unterbrechung der Hintergrundmusik in den übrigen Zonen verhindert werden, muss ein externer 100V Leistungsverstärker (z.B. PA2240BP oder PA240P) verwendet werden.