



ELA Verstärker 180W 5-Zonen Schaltung 100V ELA Zentrale mit GONG und TEL-IN COM12MK2



645,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Audac

Bestell-Nr.: 88-404-00813



ELA Verstärker 180W mit 5-Zonen Schaltung ELA Zentrale COM12MK2 mit GONG oder Sirenenton kann umgestellt werden Weitere Features Phantomspeisung zuschaltbar falls benötigt 2 Priority-Kanäle (Zuschaltbar auf 1+2)

ELA Verstärker 180W 5-Zonen Schaltung ELA Zentrale mit 19 Zoll Rackwinkeln

Verstärker mit integriertem 6 Kanal Mischpult für Raumbeschallungen aller Art. Daher ideal als ELA Verstärker für Schule, Industrieanlagen, Büroetagen, Empfangsräume, Bistros, Filialbetriebe, Gastronomie, Hotels, Fachmärkte, öffentliche Gebäude, Arztpraxen, Wellnessbetriebe usw.

Dieser solide und dauerbetriebstaugliche Mischverstärker ist eine flexible, gebrauchsfreundliche Lösung für multifunktionalen Gebrauch mit ausgezeichnete Klangqualität. Frontseitig Regler für Gesamtlautstärke (Master), Klangregelung: Bass/Mitten/Höhenregler, 6-Kanal Mischpult für die Lautstärke von Mikrofon 1, Mikrofon 2, Mikrofon 3, Mikrofon 4 und 2 Universal Eingänge: Cinch Aux (AUX-Input geeignet für CD, DVD-Audio, Tape, Tuner, MP3-Player, WLAN-LAN Player, PC oder Notebooksound usw.

Technische Daten

- **Ausgangsleistung (RMS): 120Watt / 180W Musikleistung**
- **Ausgang 5-Zonen für ELA 100V Lautsprecher und 1x 4-8ohm Ausgang**
- **5-Zonen Schaltung (EIN-Aus über Frontschalter)**
- Audio-Frequenzgang: 20...20.000 Hz
- Geräuschspannungsabstand: >90 dB
- Klirrfaktor (THD+N) bei 1 kHz (1/2 Nennleistung): <0,5%
- **Gong-Funktion integriert** (Taster auf Frontseite oder über ext. Kontakt bzw. Remote MIC)
- Der Ton : **GONG oder Sirenenton** kann über int. Jumper umgestellt werden
- Verstärkertechnik: Class A/B
- Stromversorgung über internen Transformator
- Stromversorgung 230-240VAC 50-60Hz
- 19 Zoll Rackwinkel anbei

Eingänge:

- **Eingang 1-4** für Mikrofon oder Line symmetrisch (-6 dB / -50 dB)
- Anschlüsse: 2 x Kombibuchsen XLR oder 6,3mm Klinke und
- Anschlüsse: 2 x XLR Buchsen
- Weitere Features: **Phantomspeisung zuschaltbar falls benötigt**
- 2 Priority-Kanäle (Zuschaltbar auf 1+2)
- **Eingang 5-6** 2x Stereo-Cinchbuchsen unsymmetrisch (+14 dB / -30 dB)
- oder auch als 2 x 6,3mm Klinke Mic verwendbar
- Anschlüsse: 2x Stereo-Cinch, 2 x 6,3mm Klinkenbuchse
- Weitere Eingangskanäle über Klemmen:
- Music on HOLD (3polig) mit Regler
- **TELE-Paging (A-B Telefon Anschluß) Eingang für TK-Anlagen mit Mute Eingang (5-Klemmen)**
- Anschluß Remote-Mic über Klemme
- für (Priority-Mikrofonkanal + Gong / Signalton siehe weitere Bilder
- Pager-System (Priority-Kanal), Priority-Mute-Kontakt
- Weitere NF Anschlüsse :
- AMP-IN / PRE-AMP Out zum durchschleifen für weitere Verstärker
- und LINE -IN / LINE Out 6,3mm Klinke

Ausgänge für Lautsprecher :

- Anschlüsse: Schraubklemmen (2-pol + 10-pol)
- **Es können 100V Lautsprecher für 5-Zonen und auch einmal 4-8-Ohm Lautsprecher angeschlossen werden**
- Impedanz: 4-8-16-Ohm / 100V Anschlüsse (70V und 25V intern einstellbar)

Sonstige Technische Daten :

- Gong-Funktion integriert (Taster auf Frontseite oder über REmote MIC) / Regler auf Rückseite)
- Schutzschaltungen: DC, Kurzschluss,
- Überhitzung, Überlastung, Limiter
- Kühlung: Konvektionskühlung kein Lüfter
- Betriebstemperatur: 0° ~ 40° C bei 95% Feuchtigkeit
- Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 420 x 88 x 320 mm (19 Zoll 2HE)
- Gewicht (netto): 9,7 kg
- Installation: 19"-Rack / 2 HE oder Tischinstallation
- Gehäusematerial: Stahl / Farbe: schwarz
- Zubehör (im Lieferumfang): 19 Zoll-Rackhalter, Stromkabel und Anleitung

Optional erhältlich: Tischmikrofone, Funkmikrofone, Mikrofondosen und CD-UKW Zuspieler in verschiedenen Ausführungen

Diese ELA-Zentrale ist 2 Ausführungen erhältlich :

- Bst Nr 88-404-00835 = ELA-Zentrale 5-Zonen-Schaltung mit 240W rms 360W max
- Bst Nr 88-404-00813 = ELA-Zentrale 5-Zonen-Schaltung mit 120W rms 180W max